

H HASZNÁLATI UTASÍTÁS – UNIVERZÁLIS LÍTIUM AKKUTÖLTŐ

Jellemzők

Állítható érintkezős, univerzális akkumulátortöltő digitális fényképezőgépek, videokamerák és mobil telefonok akkumulátoraihoz.

Használható a kereskedelemben kapható legtöbb lítium-ion és lítium-polymer (3,6 V/3,7 V-os és 7,2 V/7,4 V-os) akkupakkok töltéséhez. (Kivéve a burkolatuk ellentétes oldalán levő érintkezőkkel rendelkező akkupakkokat)

Az Univerzális lítium akkutöltő használata és kezelése nagyon egyszerű.

Biztonsági előírások

- > A töltőkészülék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást.
- > A töltőt száraz helyen tárolja.
- > Ne szedje szét a készüléket, és ne használja, ha meghibásodott.
- > Óvja a töltőt víztől és nagy párától.
- > Nem ajánlott, hogy a készüléket gyermek üzemeltesse.
- > Kizárólag a mellékelt hálózati csatlakozót vagy szivargyújtós csatlakozót használja a töltőhöz.
- > A készülékkel csak lítium-ion vagy lítium-polymer akkumulátort lehet tölteni.
- > A töltés befejezése után húzza ki a töltő csatlakozóját a hálózati dugaljából vagy a gépjármű szivargyújtó aljzatából.

Kezelés

A mellékelt AC hálózati csatlakozó vagy a DC szivargyújtós csatlakozó segítségével csatlakoztassa a készüléket áramforrásra. A felső részen levő piros töltéskijelző az üzemi állapotot mutatja.

Az akkumulátor behelyezése

A készüléknek két flexibilis érintkezője van, amit a töltendő akkumulátorhoz kell beállítani. Először rögzítse az akkumulátort a szorító egységgel úgy, hogy a töltő érintkezőitől kis távolságra legyen, és csúsztassa az érintkezőket az akkumulátor érintkezőivel egy vonalba. Ezután vegye ki az akkumulátort és állítsa be újra a szorító egységet úgy, hogy a töltő és az akkumulátor csatlakozói érintkezzenek. A töltő automatikusan érzékeli a polaritást, ezért nem kell ezt figyelembe venni.

Ha az akkumulátornak kettőnél több érintkezője van, figyeljen a + és - érintkezőkre. Ha a töltő nem tudja felismerni, hogy milyen a csatlakozó polaritása vagy rossz polaritással lett az akkumulátor csatlakoztatva, a töltési folyamat nem indul el, így az akkumulátor nem károsodik.

Ha a töltő megfelelő polaritással lett csatlakoztatva, a töltés automatikusan megkezdődik, a töltést a piros LED villogása jelzi. Ha a töltés befejeződött, a LED folyamatos zöld fényre vált. Ekkor vegye ki az akkumulátort a készülékből és húzza ki a tápkábelt az áramforrásból.

Műszaki jellemzők:

Töltőáram: 600 mA

Súly: 172g akkumulátor nélkül

Méretetek: 107x55x24 mm

Tartozékok:

Universal Lithium Charger

100 -240 V-os hálózati tápegység

12V-os szivargyűjtős csatlakozókábel

2 éves gyártói garancia

Forgalmazza: Kapacitás Kft.

1115 Budapest, Szentpétery u. 24-26.

Tel.: 463-0888; Fax: 463-0899

E-mail: info@kapacitas.hu

www.aku.hu