

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

FKtechnics[®]

ONRAD
partner

Prodlužovací kabel se šesti zásuvkami a přepět'ovou ochranou



Obj.č.: 62 24 08

**Šestinásobná prodlužovací zásuvka s ochranou
proti přepět'í pro elektrické přístroje, telefon,
televizní signál a síťový filtr.**

ONRAD
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.

FUNKCE

- Tato vícenásobná prodlužovací zásuvka slouží jako prodlužovací kabel pro připojení maximálně šesti přístrojů a chrání Vaše přístroje před škodami, které by mohlo způsobit přepětí nebo úder blesku.
- Chrání také Váš telefon a televizi (do zásuvky se připojuje také telefonní a televizní signál).
- Tento přístroj disponuje indikací, která udává, zda je uzemnění prodlužovací zásuvky kvalitní.
- Pro zajištění ochrany připojených přístrojů je tento výrobek vybaven 6 vysoce kvalitními varistory, 6 tepelnými pojistkami, 3 výbojkami plněnými plynem a sítovým filtrem.
- Prostřednictvím 3 indikátorů můžete kontrolovat aktuální stav přístroje (vypnuto / zapnuto), stav ochranné části a kvalitu uzemnění.
- Důmyslný systém pro řádné svinutí kabelu.
- Na přístroji jsou též otvory pro přivrtání nebo zavěšení. Díky těmto otvorům můžete přístroj připevnit na libovolné místo.
- Zástrčky jsou rozmístěny daleko od sebe. Máte tedy dostatek místa pro zapojení více přístrojů současně.

PŘIPOJENÍ

- Před připojením se prosím ujistěte, že jsou všechny přístroje vypnuté.
- Síťový kabel zásuvky připojte do elektrické sítě.
- Po překontrolování tlačítka pro vypnutí/zapnutí, které musí být v poloze vypnuto ("O"), připojte síťové kabely přístrojů do prodlužovací zásuvky (viz. obrázek na konci této části).
- Přepněte nyní do polohy zapnuto ("O"). Rozsvítí se indikátor vypnutí/zapnutí přístroje a také indikátor ochranné funkce, což znamená, že jsou přístroje připojeny a ochranná funkce je aktivní. Rozsvítí se také červené světlo, což znamená, že je uzemnění v pořádku.
- TV kabel připojte do zdířky, která je k tomu určena.
- Telefonní kabel připojte do zdířky, která je k tomu určena (konektor „line in“ do zdířky "IN" a konektor „line out“ do zdířky "OUT").
- Nyní můžete připojené přístroje zapnout.

Schéma zapojení



