

Pomocné startovací kabely



Obj. č.: 85 24 84
85 24 85



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup pomocných startovacích kabelů.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tyto kabely na propojení autobaterií jsou vhodné pro propojení dvou automobilů, které mají 12 nebo 24 V baterii.

Bezpečnostní pokyny



Pokud vzniknou škody nedodržením tohoto návodu na použití, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Nezodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením nebo nedodržením bezpečnostních předpisů. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku!

Nejprve zkontrolujte, zdali obě baterie mají stejné napětí (12V) a stejnou kapacitu (Ah)! Porovnejte údaje na štítcích.

Správné zapojení propojovacích kabelů

Nejdříve nastartujte vozidlo, jehož baterie bude použita pro nabíjení vybité baterie!

Propojte kladné póly (+) obou baterií červeným propojovacím kabelem, začněte u vybité baterie!

Nyní připojte černý propojovací kabel k zápornému pólu (-) baterie, která bude použita pro dobíjení

a druhý konec připojte k motoru nebo karosérii vozidla s vybitou baterií!



Nikdy se nepřipojujte k zápornému pólu prázdné baterie, mohla by přelétnout jiskra, která může způsobit vznícení výbušných plynů.

Nyní nastartujte vozidlo s prázdnou baterií!

Pokud se vám nepodaří nastartovat do 10 sekund, tak startování přerušete a nový pokud provedte nejdříve za půl minuty.

Pokud se vám nepodaří vozidlo ani po několika pokusech nastartovat, kontaktujte prosím váš autoservis.

Odpojování provedte v opačném pořadí. Nejprve odpojte černý kabel od záporného pólu a poté odpojte červený kabel od kladného pólu.

Nezhasínejte vozidlo, které se vám podařilo nastartovat, ale raději s vozidlem ujeďte kratší vzdálenost, aby mohl alternátor baterii dobít.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.

Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruka

Na pomocné startovací kabely poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na přístroji, provedených třetí osobou.

Technické údaje

Obj.č.	Parametry
85 24 84	Propojovací kabel 16 mm ² Pro benzínové motory 12 a 24 V do 2.500 m ³ Maximální délka 2 x 3 m
85 24 85	Propojovací kabel 25 mm ² Pro benzínové motory 12 a 24 V do 5.500 m ³ , dieselové motory do 3.000 m ³ Maximální délka 2 x 3,5 m

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/1/2010